
# PAN WORLD 泵浦空轉保護器

## 功能

保護泵浦避免空轉 流量過低之警告 閥門閉鎖之警告 管件阻塞之警告



## 特點

2相CT電流檢測,不需增加感測設備。 調整欠電流之電流設定 調整跳脫時間設定(O-TIME) 前面板LED指示燈指示跳脫動作 3個型號電流覆蓋範圍0.5-60A

# 設定方法

- 1 轉動〈O-TIME〉旋鈕設置期望跳脫延時時間5-15秒。
- 2 正常運轉泵浦電流為A值,將運轉中 泵浦,出口閥門全閉,電流降為B值 跳脫電流值設定為(B+0.5)A。 電流值可設定在A值和B值之間。
- 3 將欠電流值旋至0,泵浦出口閥門全 閉。電流旋鈕順時鐘方向旋轉到紅色 LED指示燈閃亮點,此值為泵浦空轉 電流值。

## 測試

- 1 起動泵浦,將運轉中泵浦,出口閥全閉面板紅色LED燈亮。在設定時間內泵浦停止運轉,設定正常。
- 2 閥門開起,按復歸旋鈕。恢復正常。

## 規格

	電流範圍				
馬達電流設定	05 : 0.5-6A				
	30:3-30A				
	60 : 5-60A				
時間設定	O-TIME: 0.2-30 秒				
控制電壓(50/60HZ)	220V				
江市电壓(30/00円2)	110V				
型式	1-SPDT(1NC/NO)				
額定負載	5A/125VAC				
  輸出接點	NO:95-96 常閉				
翔山汝純 	NO:95-98 常開				
跳脫指示	LED				
	手動:按" RESET" 鈕後復歸				
復歸	自動: 斷電後自動復歸				
	在外殼與電路間:超過10MΩ				
	(DC 500V高阻計)				
耐電壓強度	外殼與電路間: 2KV,(60HZ),1分鐘				
	接點間:1KV,(60HZ),1分鐘				
	相間: 2KV,(60HZ),1分鐘				
環境溫度(操作)	-30-80℃				
環境溫度(儲存)	-20-80℃				
消耗電力	低於0.5W				
固定方式	35mm Din Rail或固定於配電盤				

# 型號示別 EUCR-05RF7M

**①** ②


# ①電流範圍 ②電壓

05:0.5-6A F7:AC110V


30:3-30A M 7:AC220V

60:5-60A

# 接線範例



# 外型尺寸



### 比流器CT





#### 🤍 特色


- ★ 適合搭配電子式保護電驛,以達到更大之電流 保護範圍。
- ★ 塑膠外殼,絕緣最佳。
- ★ 設計精巧,美觀大方。

#### 🧼 產品特性


系列	2CT	3CT						
變流比	<ul> <li>2CT-100 100:5</li> <li>2CT-150 150:5</li> <li>2CT-200 200:5</li> <li>2CT-300 300:5</li> <li>2CT-400 400:5</li> </ul>	● 3CT-100 100:5 3CT-150 150:5 ● 3CT-200 200:5 3CT-300 300:5 ● 3CT-400 400:5						
二次側電流	5A	5A						
誤差等級	1	1						
額定負載	5VA	5VA						
絕緣電壓	600VAC	600VAC						
耐電壓強度 (電路與外殼)	2kV	2kV						
容許飽和電流	最大額定電流 300%							
固定方式	配電盤	配電盤						

### ● 外形尺寸

#### 2CT



#### 3CT



### 電子式保護電驛與電磁接觸器的搭配

EOCR電子式保護電驛							電磁接觸器		
電流值	電流範圍 (A)	SP	SP2	SS	SS2	DS(T)	DS3(T)	型式	電流範圍 (A)
01	0.3~1.2	~						CN-11/16/18	
01	0.3~2		~					CN-11/16/18	
10	1~10	<b>V</b>	~					CN-11/16/18	
20	5~25	V	~					CN-11/16/18	
05	0.5~6			V	\ \	\ \	\ \	CN-11	12
30	3~30			V	\ \	V	V	CN-25	30
60	5~60					Δ	Δ	CN-30	36
								CN-35	42
								CN-50	55
05+CT(100:5)	6~120				~	<b>v</b>	<b>×</b>	CN-65	65
								CN-80	75
								CN-100	105
05+CT(150:5)	6~180			V	V	V	V	CN-125	126
05+CT(150:5)	6~180			V	V	V	V	CN-150	151
05+CT(150:5)	6~180			~	V	V	V	CN-180	180
05+CT(200:5)	6~240			V	V	V	V	CN-220	225
05+CT(300:5)	6~360			~	V	V	V	CN-300	300

註:△:有標示此記號為僅供應DST/DS3T-60機種